

# SAGEMCOM

## F@ST PLUG 502W

Votre équipement courant porteur en ligne  
pour agrandir votre réseau Wifi

Transmission du CPL : 500 Mbps •

Wifi : 300 Mbps •

2 ports Ethernet •

Compatible avec toutes les box internet\* •

Simplicité d'installation •



\* Box avec un port Ethernet et/ou CPL 200/500Mbps HPAV

# F@ST PLUG 502W



## APPLICATIONS

- Elargissement du réseau Internet haut débit (en Wifi)
- Connexion du Smartphone ou de la tablette partout dans la maison
- Streaming / Gaming en Wifi ou Ethernet
- Télévision sur IP, Caméra sur IP en Wifi ou Ethernet
- Partage fichiers et périphériques en Wifi ou Ethernet

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Vitesse de transmission des données : 500 Mbps\*\*

Vitesse de transmission des données Wifi : 300Mbps\*\*

2 ports Ethernet

Gestion de la Qualité de Service

Protection des données par cryptage 128-bit AES

Economie d'énergie

\*\*Débit maximum entre 2 équipements CPL basé sur des transmissions PHY théoriques

## STANDARDS

IEEE 1901

IEEE 802.11 b,g,n

## COEXISTENCE & COMPATIBILITE

Coexistence avec les dispositifs HomePlug® 1.0 (14Mbps) et HomePlug® 1.0 Turbo (85Mbps)

Compatible avec les dispositifs HomePlug AV® : 200 Mbps

## CONTENU DE LA BOITE

1 x F@ST PLUG 502W

1 x Câble Ethernet blanc avec connecteurs RJ45

1 x Guide d'installation rapide

## PUISSANCE ET CONSOMMATION

Tension : 100-240V AC 50-60Hz

Consommation max. : 5,5W

Consommation en veille : 0,2W

## HARDWARE

Chipset AR7420 + Chipset AR9341

1 x Prise mâle type E+F ou type G

1 x Interrupteur ON / OFF

1 x Bouton de cryptage des données CPL

1 x Bouton appairage Wifi (appui court)

- Wifi ON/OFF (appui long)

1 x Bouton réinitialisation

1 x LED d'alimentation

1 x LED d'activité CPL multicolore

1 x LED d'activité Wifi

2 x LED d'activité Ethernet multicolore

2 x Port Ethernet (Auto MDI/MDI-X)

1 x Interface de configuration html embarquée

Dimensions (mm) : 107 x 62 x 49

Poids : 183g

## TEMPERATURE & ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

Taux d'humidité maximum (sans condensation) : 90%

Portée Wifi : jusqu'à 300m sans obstacle

Portée CPL : jusqu'à 500m en direct

Tous droits réservés. Sagemcom Broadband se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 35.703.000 Euros - 518 250 360 RCS Nanterre. 06/2013

Sagemcom Broadband SAS

Siège social : 250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

[www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com)

**SAGEMCOM**